アウトドア簡単クッキングセットPGRN-38421

取扱説明書

【アウトドア簡単クツキングセット】お買い上げのお客様へ
本製品は**トラベルクッカー（RN-38NF）**と**ポータブル電源（PG421)**を組み合わせる事により、炊飯等に使用することができます。
炊飯時間の目安として米0.5合(90ml)一人前分　約20分間最大使用できます。

※　ポータブル電源満充電時に使用可能です。
※　炊飯等調理時間はバッテリーが満充電状態になっている事を確認してから行ってください。
※　セット商品以外の使用については、別途オプションバッテリーまたはポータブル電源（PG421)を追加する必要があります。弊社お問い合わせ窓口までご連絡下さい。

製品の特長と仕様について

アウトドアクッキングをポータブル電源にて使用できます！
キャンプ、バーベキュー等のレジャーに使用できます！
いざと言う時の天変地異等の災害時に使用できます！

（RN-38NF）	（トラベルクッカー）
消費電力	100、200V/250W　120、240/360W
電源	AC100V～240V　50/60Hz
容量	1,300ml
寸法	Heater/W128×H61×D128mm　Pot/W155×H76×D155mm
重量	880g

※取扱説明書(製品別)は個々の取扱説明書をご参照お願い致します。

※本セットは組み合わせ商品です。その他の組み合わせはポータブル電源のバッテリー容量によります。

トラベル用クッカーとポータブル電源のセット

RN-38NFはお米 0.5 合なら 20 分以内、その他ラーメン、ミニ鍋料理などが作れます。手動式電圧切替。海外旅行にも使えます。

PG-421は片手で持てるポータブル電源.4A インバーター内蔵、USB 端子をはじめ幅広い種類の端子がついています.非常用電源として一家に一台あると災害時にも役立ちます.

※スイッチを切り忘れますとバッテリーの容量は空になり
　再充電まで時間がかかります。

(PG-421)	(ポータブル電源パック)
入力電圧	10.5～15.5VDC
最大連続出力	400W
サージ出力	800W
出力波形	擬似正弦波
出力周波数	50Hz/60Hz　±4Hz
バッテリー低電圧警報	11.0VDC
バッテリー低電圧遮断	10.5VDC
入力過電圧遮断	15.6VDC 以上
AC100V コンセント	×2
バッテリー定格電圧	12VDC
バッテリー容量	21AH
USB パワーポート(5VDC)	×2
マルチ DC 出力	3V、6V、9V、12V
最大 DC 出力	1A
コンプレッサ-空気圧	20Kg/cm2　BAR450mm ホース　空気圧ゲージメータ装備
付属ケーブル	赤黒バッテリークランプ付き
AC 充電時間	バッテリー電圧により異なります.
DC 充電時間	標準 8～10h
重量	9.5kg
製品保証期間	お買上後 1 年間

保　証　書

保証期間	ご購入日より１年
ご購入日	平成　　年　　月　　日
商品名	見本
シリアル番号	ご購入店名

本機の保証期間は、ご購入日より１年です。保証期間内に弊社の責に帰する事由或いは商品の不良が起因するトラブル、故障につきまして無償修理致します。その際には販売店又は弊社宛にご連絡下さい。但し、以下の理由による場合には保証適用除外となりますのでご留意下さい。
●　天災などによる不可抗力が原因の場合　●お客様のご使用上の誤りが原因の場合　● 取扱説明書に明記した本機の設計、仕様条件に反するご使用をされたことが原因の場合。

株式会社　桐 生
〒104-0061 東京都中央区銀座1-14-9 銀座スワロービル9F
Tel: (03)5250-2007 Fax: (03)5250-1979
E-mail: info@kiryu-ginza.com